

## Baken- und Warnleuchte BakoLight LED

geprüft nach TL-Warnleuchten und TL-Leitbaken

- BAST geprüft nach TL-Warnleuchten
- Leuchtenklasse WL1 (einseitig) bzw. WL2 (zweiseitig) nach TL-Warnleuchten
- Leuchtenklasse L6 (einseitig) bzw. L7 (zweiseitig) nach EN 12352
- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Linsendurchmesser 200 mm
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Batterie in das Leuchtengehäuse integriert, daher keine Kabelverbindung
- Nur eine Batterie notwendig
- Schnelle Montage auf Bakensystemen
- Einfache Befestigung an Absperrschranken mit fest montiertem Halter oder Befestigung an Rohrmasten mit beigelegter Bügelschelle
- Einsatzbeispiele (abhängig von den jeweiligen Ländervorschriften)
  - auf Baken
  - an Absperrschranken
  - auf Absturzsicherungen
  - an Bauzäunen

Baken- und Warnleuchte BakoLight LED	Bestell-Nr.
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, mit Halter	111 241-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, mit Halter	111 242-51
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, mit Halter	111 241-53
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig gelb, ohne Halter	111 241-1
BakoLight LED, Blink-/Dauerlicht, einseitig rot, ohne Halter	111 241-3
BaKoLight LED, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig gelb, ohne Halter	111 242-1

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Schlüssel	070 090-3

### Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800	einseitig	Dauerlicht 150 Std. Blinklicht 450 Std.
	zweiseitig	Dauerlicht 300 Std. Blinklicht 900 Std.
mit Batterie Konstant 25	einseitig	Dauerlicht 500 Std. Blinklicht 1500 Std.
	zweiseitig	Dauerlicht 1000 Std. Blinklicht 3000 Std.

### Technische Daten

Lichtfarbe	gelb bzw. rot
Eff. Lichtstärke	gelb einseitig 30 cd / zweiseitig 12 cd
Blink-/Blitzfrequenz	60 - 70 Bl./Min.
Abmessungen (LxBxH)	267 x 105 x 275 mm

### Verpackungseinheit


12 Leuchten in einem Karton / 216 Leuchten auf einer Palette  
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



BakoLight auf Leitbake




BakoLight auf Absturzsicherung



Schlüssel



BakoLight mit Masthalter



Batteriewechsel