



- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws. 400A max.
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	829383	AUFLADE UND ANLASS.	12 / 24 V	MIN. EINHETSNNENLEISTUNG	20 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	90 A	MAX.EINHETSNNENLEISTUNG	1000 Ah
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	60 A	SCHALTSTUFEN	4
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	2 kW	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	300 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA.	12 kW	MAX STARTSTROM	400 A	GEWICHT	20 kg

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN

802260 SICHERUNGEN 80A 20 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Zeitschalter für Schnellaufladung
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE